

<h1>CBL51</h1>	プリンタ接続用セントロニクスケーブル 標準1m KS-232SP→プリンタ
----------------	--

プリンタとKSユニットを接続するケーブルです。  
 プリンタの平行ポートはアンフェノール36ピンです。

アンフェノール36ピン (オス) フル結線 アンフェノール36ピン (オス)

KS-232SP/PS		フル結線		プリンタ
1		1		1
$\overline{STB}$ (ストアブ)				$\overline{STB}$ (ストアブ信号)
2		2		2
DATA 1 (データ1)				DB 0 (データビット0)
}	}	}	}	}
3	_____	3	}	}
}	_____	}	}	}
9	_____	9	}	}
DATA 8 (データ8)				DB 7 (データビット7)
10		10		10
$\overline{ACK}$ (アクリッジ)				$\overline{ACK}$ (応答信号)
11		11		11
BUSY (ビジー)				BUSY (応答信号)
12		12		12
PE (ペーパースト)				PE (紙切れ)
13		13		13
SLCT (セレクト)				SLCT (セレクト信号)
14		14		14
N.C.				$\overline{FEED}$ (シートフィード)
17		17		17
GND (グラウンド)				FG (フレームグラウンド)
18		18		18
+5V (ON/OFF)				+5V (電源投入)
16		16		16
GND (グラウンド)				SG (シグナルグラウンド)
}	}	}	}	}
19	_____	19	}	}
}	_____	}	}	}
30	_____	30	}	}
GND				SG
31		31		31
$\overline{INP. PRIME}$ (インプットプライム)				$\overline{INIT}$ (リセット)
32		32		32
$\overline{FAULT}$ (フォルト)				$\overline{ERROR}$ (エラー)
15・33~36		15・33~36		N.C.
N.C.				N.C.

MAX. =5m

《 使用部品 》

標準品	モールド形成一体型構造		
注文品	コネクタ(フードカバー含む)	36Pオス 57-30360 (DDK) 相当品	2組
	ケーブル	UL20276 (AWG28) 同心形34芯以上	